



Art: 14328 / LCMR-300  
Mått: 52 x 52 x 24 mm  
System Nexa: 433,92 MHz



### **Allmänt**

Inbyggnadsmottagare / Dimmer mottagare, självlärande kodsyst. Behöver kopplas mot fas och nolla för (L & N) kan med enkelhet placeras i apparatdosa.

### **Kompatibla Fjärrkontroller**

Samtliga NEXA fjärrkontroller kan styra LCMR-300, däremot bör man undvika rörelsevakter och magnetkontakter, TMT-502 på "Timerstyrning", LBST-604 samt LEST-701 då LCMR-300 är en dimmer mottagare, och kan av misstag få en extra "ON" signal varpå dimmer funktionen startar.

### **Glödljus**

Ja, minimum 30 W.

### **Halogen 230 V**

Ja, 30-250 W

### **Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer**

Nej – fungerar inte med elektronisk transformator (då föreslår vi LWMR-210 som produktalternativ)

### **Lågenergilampor**

Nej, LCMR-300 är en dimmer mottagare, fungerar ej heller mot så kallade dimmbara lågenergilampor

### **Lysrör**

Nej, LCMR-300 är en dimmer mottagare.

### **Led lampor**

Nej, kan ej dimra Led lampor då dessa i regel använder sig av en transformator mellan 1-10V.

### **Motorer**

Nej, LCMR-300 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.

### **Elradiatorer**

Nej, LCMR-300 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.