



Art: 14327 / LCMR-1000

System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Inbyggnadsmottagare / AV - PÅ mottagare, självlärande kodsyst. Behöver kopplas mot fas och nolla för (L & N) kan med enkelhet placeras i apparatdosa.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra LCMR-1000, både självlärande samt kodvredes mottagare.

Glödljus

Ja

Halogen 230 V

Ja

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja – endast med AV / PÅ funktion. (Ej dimmer funktion)

Lågenergilampor

Ja, för att tända och läcka. (Av – På funktion)

Lysrör

Nej

Led lampor

Ja, om transformator används skall LCMR-1000 anslutas på primärsidan.

Motorer

Ja, max 75 W.

Elradiatorer

Ja, LCMR-1000 Klarar av exempelvis värmeelement, max 300 W.