



Art: 14327 / LCMR-1000

System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Inbyggnadsmottagare / AV - PÅ mottagare, självlärande kodsyst. Behöver kopplas mot fas och nolla för (L & N) kan med enkelhet placeras i apparatdosa.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra LCMR-1000, både självlärande samt kodvredes mottagare.

Glödljus

Ja

Halogen 230 V

Ja

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja – endast med AV / PÅ funktion. (Ej dimmer funktion)

Lågenergilampor

Ja, däremot levererar lågenergilampor induktiva laster som över lång tid kan påverka mottagarens reläkontakter negativt, det kan också variera från lampa till lampa, men generellt Ja.

Lysrör

Nej

Led lampor

Ja, om transformator används skall LCMR-1000 anslutas på primärsidan. Min last 6-8W.

Motorer

Ja, max 75 W.

Elradiatorer

Ja, LCMR-1000 Klarar av exempelvis värmeelement, max 700 W.