



Art: 14432/ LGDR-3500

System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Extra mottagare för utomhusbruk, IP-44 klassad./ Skyddslock. Max 3500 W. Självlärande kodsyst. För utomhusbelysning, motorvärmare etc, lämplig i kombination med exempelvis TMT-502.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra LGDR mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

Glödljus

Ja

Halogen 230 V

Ja

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja – endast med AV / PÅ funktion. (Ej dimmer funktion)

Lågenergilampor

Ja, däremot levererar lågenergilampor induktiva laster som över lång tid kan påverka mottagarens reläkontakter negativt, det kan också variera från lampa till lampa, men generellt Ja.

Lysrör

Ja, upp till 300 W. (Stickproppsansluten)

Led lampor

Ja, om man har stickproppsansluten transformator och styr på primärsidan.

Motorer

Ja, exempelvis Max 2000W

Elradiatorer (Maxlast -30%)

Ja, LGDR-3500 klarar av exempelvis värmeelement, max 2400 W. / Stickproppsansluten.