



Art: 14605 / EYCR2-2300 W
System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Komplett sats med 2 st mottagare för vägguttag samt 1 st fjärrkontroll, AV – PÅ funktion av belysning, självlärande kodsysteem. Max 2300 W / mottagare. Fjärrkontrollen erbjuder styrning av 16 st mottagare individuellt samt gruppstyrning. Låg standby förbrukning – endast 0,2 W/mottagare.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra EYCR mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

Glödljus

Ja

Halogen 230 V

Ja

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja

Lågenergilampor

Ja, för att tända och läcka. (Av – På funktion)

Lysrör

Ja, upp till 300 W. (Stickproppsansluten)

Led lampor

Ja, om man har stickproppsansluten transformator och styr på primärsidan.

Motorer

Ja, max 75 W.

Elradiatorer

Ja, EYCR-2300 klarar av exempelvis värmeelement, max 700 W. / Stickproppsansluten.