



Art: 14601 / EYCR-2300 (Extra mottagare)

System Nexa: 433,92 MHz



### **Allmänt**

Extra mottagare för vägguttag, AV – PÅ funktion av belysning, självlärande kodsyst. Max 2300 W/mottagare. Låg standby förbrukning – endast 0,2 W/mottagare.

### **Kompatibla Fjärrkontroller**

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra EYCR mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

### **Glödljus**

Ja

### **Halogen 230 V**

Ja

### **Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer**

Ja

### **Lågenergilampor**

Ja, för att tända och läcka. (Av – På funktion)

### **Lysrör**

Ja, upp till 300 W. (Stickproppsansluten)

### **Led lampor**

Ja, om man har stickproppsansluten transformator och styr på primärsidan.

### **Motorer**

Ja, max 75 W.

### **Elradiatorer**

Ja, EYCR-2300 klarar av exempelvis värmeelement, max 700 W. / Stickproppsansluten.