



Art: 14432/ LGDR-3500
System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Extra mottagare för utomhusbruk, IP-44 klassad./ Skyddslock. Max 3500 W. Självlärande kodsyst. För utomhusbelysning, motorvärmare etc, lämplig i kombination med exempelvis TMT-502.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra LGDR mottagare, både självlärande samt kodvredes mottagare.

Glödljus

Ja

Halogen 230 V

Ja

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Ja – endast med AV / PÅ funktion. (Ej dimmer funktion)

Lågenergilampor

Ja, för att tända och läcka. (Av – På funktion)

Lysrör

Ja, upp till 300 W. (Stickproppsansluten)

Led lampor

Ja, om man har stickproppsansluten transformator och styr på primärsidan.

Motorer

Ja, exempelvis Max 2000W

Elradiatorer

Ja, LGDR-3500 klarar av exempelvis värmeelement, max 700 W. / Stickproppsansluten.