



Art: 14324 / LYCR-300 / Extra dimmer mottagare
System Nexa: 433,92 MHz



Allmänt

Extra mottagare till LYC systemet, AV – PÅ samt dimmer funktion av belysning, självlärande kodsysteem. Max 300 W/mottagare.

Kompatibla Fjärrkontroller

Samtliga System NEXA fjärrkontroller kan styra LYCR-300, däremot bör man undvika rörelsevakter och magnetkontakter, TMT-502 på "Timerstyrning", LBST-604 samt LEST-701 då LYCR-300 är en dimmer mottagare, och kan av misstag få en extra "ON" signal varpå dimmer funktionen startar.

Glödljus

Ja, minimum 30 W.

Halogen 230 V

Ja, 30-250 W

Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer

Nej – fungerar inte med elektronisk transformator (då föreslår vi LWMR-210 som produktalternativ)

Lågenergilampor

Nej, LCMR-300 är en dimmer mottagare, fungerar ej heller mot så kallade dimmbara lågenergilampor

Lysrör

Nej, LCMR-300 är en dimmer mottagare.

Led lampor

Nej, kan ej dimra Led lampor då dessa i regel använder sig av en transformator mellan 1-10 W.

Motorer

Nej, LCMR-300 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.

Elradiatorer

Nej, LCMR-300 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.